



★トルシア形高力ボルト／トルシア形超高力ボルト用

高力ボルト橋梁予備締 60%

M22 用

超高力ボルト 1次締

M20・M22・M24 用

ボルト軸回り防止機構付（ナット回転型）



⚠注意 CAUTION

- 高速締結の為、停止時の反力が多少大きくなります。ご注意ください。
- 2度締め、ルーズ締めはしないでください。
- 同一ボルトを繰り返し締付けますと、レンチの寿命を短くするだけでなく故障の原因になります。また、チップが切断された場合、大きな反力が生じ大変危険ですので、繰返しのご使用はしないでください。

★高力六角／溶融亜鉛めっき
高力六角ボルト用

M20・M22・M24 用



反力受け（レバー部）には、危険防止の為赤く塗装されております。危険ですので、この部分に指・手などを添えないで下さい。

⚠注意 CAUTION

- 高速締結の為、停止時の反力が多少大きくなります。ご注意ください。
- 2度締め、ルーズ締めはしないでください。
- 同一ボルトを繰り返し締付けますと、レンチの寿命を短くするだけでなく故障の原因になります。

トルク調整付 1次締専用レンチ（シャーレンチタイプ）

M20・M22・M24 用


セット番号	KS4001BT	KS4002BT
周波数	50-60Hz	
電圧	単相 100V	単相 200V
最大電流	13.5A	6.5A
最大消費電力	1100W	
無負荷回転数	29min ⁻¹ (rpm)	
常用最大トルク	500N・m	
制御範囲	300～500N・m	
本体質量	4.7kg	
制御器	内蔵タイプ	

※本体質量には、ソケット、コード線は含まれておりません。

付属品

M22 (222TA) インナーソケット	1
M22 (KSM22) アウターソケット	1
(-)ドライバー (EMD5)	1
コネクター (200Vのみ)	1
取扱説明書	1
メタルケース	1

※ M20・M24用ソケットはオプションです。



※ M22ソケットを装着した寸法図です。

トルク調整付 1次締専用レンチ（シャーランナータイプ）

M20・M22・M24 用


セット番号	KR4001T	KR4002T
周波数	50-60Hz	
電圧	単相 100V	単相 200V
最大電流	13.5A	6.5A
最大消費電力	1100W	
無負荷回転数	26min ⁻¹ (rpm)	
常用最大トルク	500N・m	
制御範囲	300～500N・m	
本体質量	4.9kg	
制御器	内蔵タイプ	

※本体質量には、ソケット、コード線は含まれておりません。

付属品

M22用レバーソケット(MRU36T)	1
(-)ドライバー (EMD5)	1
コネクター (200Vのみ)	1
取扱説明書	1
メタルケース	1

※ M20・M24用ソケットはオプションです。



※ M22用レバーソケット (MRT36T) を装着した寸法図です。

ス
タ
ッ
ル
ス
ツ
ー
ル
セ
ットソ
ケ
ッ
ト
レ
キ
ン
ゴ
ンめ
が
ね
レ
シ
ナ
フ
ラ
イ
ヤ
チ
類ホ
ル
ダ
イ
ブ
ド
ラ
イ
バ
類自
動
車
ツ
ア
イ
ル
ンそ
の
他
ト
ル
ク
レ
ン
チバ
ッ
テ
リ
フ
ァ
コ
ム建
方
1
番
レ
シ
ン
ヤ
チラ
シ
ン
ヤ
ー
シ
ャ
ツ
トルそ
の
他