

外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。

インパクト用

38.1

差込角
38.1
mm
1 1/2"

12角



12AD-70

インパクト用ソケット (12角)


IMPACT SOCKET (12pt.)

製品番号	二面幅寸法 (mm)		寸法 (mm)				梱包入数 (通常)	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
	S	D ₁	D ₂	L ₁	L	d			
12AD-41	41	70	85	25	80	35	1	2.0	¥24,030
12AD-46	46	74	85	27	80	35	1	2.1	¥24,030
12AD-50	50	80	85	30	90	52	1	2.3	¥24,030
12AD-54	54	85	85	32	95	53	1	2.6	¥24,130
12AD-55	55	85	85	32	95	54	1	2.6	¥24,680
12AD-58	58	90	85	32	95	56	1	2.8	¥25,500
12AD-60	60	92	85	35	100	59	1	3.0	¥29,180
12AD-63	63	97	85	35	100	62	1	3.1	¥33,790
12AD-65	65	100	85	35	110	64	1	3.7	¥33,790
12AD-67	67	106	85	37	110	65	1	4.0	¥45,030
12AD-70	70	109	85	37	115	69	1	4.3	¥45,030
12AD-71	71	110	85	39	115	70	1	4.3	¥49,010
12AD-75	75	114	85	39	120	75	1	4.7	¥50,010
12AD-77	77	116	85	41	120	77	1	4.8	¥65,930
12AD-80	80	120	85	43	125	80	1	5.2	¥65,930
12AD-85	85	127	85	46	130	85	1	5.8	¥68,760
12AD-90	90	132	85	49	135	90	1	6.3	¥72,890
12AD-95	95	137	85	52	140	95	1	6.8	¥76,870
12AD-100	100	147	85	55	150	100	1	8.5	¥87,570
12AD-105	105	152	85	59	160	105	1	9.5	¥104,800
12AD-110	110	162	85	62	165	110	1	11.2	¥117,500
12AD-115	115	167	85	65	170	115	1	11.8	¥137,100
12AD-120	120	172	85	69	175	120	1	12.6	¥152,300

※パワーレンチ用としてもお使い頂けます。



※その他特殊形状・仕様のインパクト用ソケットの製作も承っております。
お見積りの際には P507～512 の「特注品お見積りシート」をご活用ください。



■ピン・Oリング適応表

製品番号 12AD-	41 ~ 120
ピン	PIN7075
Oリング	RINGP75

※ビニール袋入り (1 個入)

差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです。
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。

動力工具

差込角
38.1
mm
1 1/2"



NA128


インパクト用ソケットアダプター

IMPACT SOCKET ADAPTOR

製品番号	差込角 dr. (mm)	寸法 (mm)			梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
		D	L ₁	L			
NA128	38.1 凹×25.4 凸	71	43	83.5	2	1,395	¥16,600



※その他特殊形状・仕様のインパクト用ソケットアダプターの製作も承っております。
お見積りの際には P507～512 の「特注品お見積りシート」をご活用ください。



■ピン・Oリング適応表

製品番号 NA	128
ピン	P4064
Oリング	RP60

※ビニール袋入り (1 個入)

⚠ 注意 CAUTION

- 凹ドライブが大きいアダプターは、力を入れすぎると凸ドライブが破損します。 / Do not apply excessive force in case of adaptor having large concave sq. drive, as convex sq. drive might be broken.
- アダプターの限界トルクは小さい方の角ドライブが基準になります。 / Limit-torque of adaptor is based on smaller sq. drive.
- アタッチメント類を 2 個以上連結して使用しないでください (エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、クイックアダプター)。
Do not assemble multiple attachments. (Extension bar, Universal joint, Socket adaptor, Quick adaptor)



インパクトレンチ用

⚠ 警告 WARNING

- Oリング、ピンは正しいサイズのもの確実に固定してから使用してください。 / Use right size o-ring and pin securely fixed.
- Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。 / O-ring and pin are consumptive parts. Replace those which are deteriorated or worn.